

## デジタルもぐら 3022 仕様書

項目	仕様
品名	デジタルもぐら 3022
型番	DM-ER3022J
受信周波数	76.0MHz～108.0MHz      ワイドFM対応
受信感度	20dB $\mu$ V以上
アンテナ入力	F型コネクタ端子
緊急地震速報	NHKチャイム音の受信で警報動作 制御信号及び音声信号の出力時間：「1分」または「3分」を選択
EWS(緊急警報放送)	第1種開始信号の受信で警報動作：ON・OFF設定 第2種開始信号の受信で警報動作：ON・OFF設定 終了信号の受信      試験放送の受信 制御信号及び音声信号の出力時間：「終了信号まで」または「3分」を選択
接点入力	端子形状：ネジ止め式コネクタ端子 本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着 外部機器からの制御信号を入力 待機状態で外部機器からの制御信号はそのまま接点出力に送出
接点出力	端子形状：ネジ止め式コネクタ端子 本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着 電気的特性：無電圧ループ接点出力 接点容量：最大30VDC 1000mA      最大60VAC 500mA
ライン入力	端子形状：ネジ止め式コネクタ端子 本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着 外部機器からの音声信号を入力 待機状態で外部機器からの音声信号はそのままライン出力に送出
ライン出力	端子形状：ネジ止め式コネクタ端子 本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着 最大出力レベル：+6dBs      レベル調整可能 出力インピーダンス：220 $\Omega$
内蔵音源	緊急地震速報警報メッセージ 緊急地震速報訓練メッセージ EWS(避難指示)警報メッセージ EWS(津波警報)警報メッセージ EWS(避難指示/津波警報)訓練メッセージ メロディ音声
内蔵音源書換	内蔵音源の書換が可能(オプション)
音声出力の遅延時間	0秒      1秒      2秒      3秒
防災訓練・試験放送	緊急地震速報の訓練音声による防災訓練 EWS(避難指示/津波警報)の訓練音声による防災訓練 ラジオ音声による試験放送 メロディ音声による試験放送
受信感度表示	LED(消灯・点滅・点灯)で表示
内蔵スピーカー	最大入力1W      音量調整可能

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

## デジタルもぐら 3022 仕様書

	項目	仕様
パネル表示	地震速報 LED(赤)	緊急地震速報を受信し警報動作に移行すると地震速報 LED が約 3 日間点滅 終了ボタンを押すと消灯
	警報放送 LED(緑)	EWS(緊急警報放送)を受信し警報動作に移行すると警報放送 LED が約 3 日間点灯 終了ボタンを押すと消灯 EWS(緊急警報放送)の試験放送を受信すると警報放送 LED が約 3 日間点滅 終了ボタンを押すと消灯
	周波数表示(赤)	放送局の受信周波数を常に表示
	FM LED(緑)	放送局の電波強度を LED で表示 消灯：電波無し 点滅：弱い 点灯：良好
	モニタ LED(黄)	音量を設定している時は点滅 ラジオの受信状態を確認している時は点灯
	訓練 LED(黄)	緊急地震速報の訓練音声が出力されると訓練 LED が点灯及び地震速報 LED が点滅 EWS(緊急警報放送)の訓練音声が出力されると訓練 LED が点灯及び警報放送 LED が点灯
	緊急地震速報 受信記録	地震速報 LED が約 3 日間点滅 終了ボタンを押すと消灯
	EWS(緊急警報放送) 受信記録	警報放送 LED が約 3 日間点灯 終了ボタンを押すと消灯
	EWS(緊急警報放送)試験放送 受信記録	警報放送 LED が約 3 日間点滅 終了ボタンを押すと消灯
	電源	DC9V 100mA AC アダプター使用(入力 100V~120V)
	消費電力	待機時 1W 以下 最大 10W
	動作環境	温度：0℃~40℃ 湿度：0%~80%(結露なき事)
	寸法(約)	176mm(幅) × 87mm(高) × 27mm(奥行)
	重量(約)	200g(本体のみ)

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

7 版 230810